

POINTS FORTS

- ✓ Fonction Wireless
- ✓ Alim. Et Ampli. analogique
- ✓ Entrées coaxiale & optique
- ✓ Entrée USB (Type-A)
- ✓ Sorties casque 6,35mm
- ✓ Sortie Subwoofer avec filtre passe-haut (100 Hz) débrayable.

FICHE LOGISTIQUE

Code EAN

Noir : 0634654606150

DEEE

4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C.

Dimensions (LxHxP) & Poids PRODUIT

280 x 80 x 200 mm / 4 Kg

CARTON

340 x 150 x 320 mm / 4.5 Kg



L'amplificateur stéréo compact EM-201 a été conçu dans un esprit audiophile afin de garantir à l'amateur de haute-fidélité une restitution fidèle de ses musiques préférées dans un format compact.

Il délivre une puissance de 2x25W RMS sous 8Ω et 2x35W sous 4Ω.

Il intègre un récepteur Wireless vous permettant d'écouter la musique à partir de vos tablettes et Smartphones et dispose de 4 entrées audio dont une en USB qui vous permettra de lire vos fichiers numériques stockés sur clef USB aux formats MP3 et WMA. L'EM-201 dispose d'une entrée optique et coaxiale permettant de se connecter aux téléviseurs de dernière génération.

L'EM-201 offre enfin une sortie Subwoofer permettant de connecter un caisson de grave actif. Cette sortie est couplée avec un sélecteur « Large/Small » permettant d'activer un filtre passe-haut pour optimiser votre écoute en 2.1.

VUE D'ENSEMBLE

- Qualité de fabrication
- Alimentation et amplification analogique (issue du EX222)
- Transformateur largement dimensionnée (150VA)

- Connexion WIRELESS avec antenne amovible
- Entrées numériques optique et coaxiale
- Entrée USB
- Sortie casque (Jack 6.35 mm)

Fichiers lisibles via USB :

- MP3
- Format : MPEG-1 Audio Layer 3
- Fréquence d'échantillonnage : 44.1 ou 48 kHz
- Débit binaire : 320 kb/s ou moins
- WMA
- Fréquence d'échantillonnage : 44.1 kHz
- Débit binaire : 192 kb/s ou moins

Accessoires fournis

- 1x Cordon d'alimentation détachable
- 1x Antenne Wireless
- 1x Mode d'emploi

Entrées numériques : La connectique OPTIQUE prendra le pas sur la source branchée en COAXIAL, sauf si la source branchée sur la connectique optique est éteinte. Dans ce cas, vous pourrez écouter la source branchée en coaxial.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section Amplification

Puissance moyenne continue : 2x25W sous 8Ω, 2x35W sous 4Ω (1kHz, 1%)

Distorsion Harmonique Totale < 0,2% à 1W

Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz

Rapport signal sur bruit > 70dB

Plage de comptabilité d'impédance des enceintes : 4-8Ω

Sélecteur « Large/Small » qui active un filtre passe-haut avec une coupure à 100Hz.

Port USB :

Type-A

Formatage reconnu : FAT

Connexion WIRELESS :

Portée de transmission : 10m ou moins sans obstacle

Connectique avant :

1x Sortie casque (Jack 6.35 mm)
1x Entrée USB (Type-A)

Connectique arrière :

2x Entrées Line (RCA stéréo)
1x Entrée Optique
1x Entrée Coaxiale
1x Sortie Subwoofer
1x Antenne WIRELESS
1x Connectique IEC pour câble d'alimentation
4x Borniers haut-parleurs à vis compatible fiches banane