

- ✓ 2 x 90W
- ✓ Radio 2x30 préséts
- ✓ E/S Tape et 2 Aux
- ✓ Entrée phono
- ✓ Sortie casque



**AG-790** L'amplificateur AG-790 a été conçu pour être le composant principal d'un système stéréo. Il intègre également un Tuner numérique avec 2x30 pré-sélections AM/FM. Il est équipé d'une entrée phono et en façade d'une entrée jack stéréo pour un casque.

### POINTS FORTS

- Puissance : 2x90W
- Fonction Loudness
- Radio numérique
- Pré-sélections 30 AM / 30 FM
- Réglages manuel/auto
- Possibilité de connecter 2 paires d'enceintes et de pouvoir basculer entre ces 2 paires
- Horloge et Timer avec fonction Sleep

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Amplificateur stéréo 2x90W  
(RMS, 8 ohms, 20-20kHz, 0.9% THD)  
Tuner numérique AM/FM  
Entrée Phono/CD/AUX/Tape entrée & sortie  
Télécommande

#### Connectique

4x Entrées Audio (Cinch/RCA)  
1x Sortie Audio (Cinch/RCA)  
Sortie casque stéréo en façade  
Connectique haut-parleurs type Bananes  
Alimentation sortie auxiliaire (500 mA max.)

Dimensions (L x H x P) : 435 x 144 x 330 mm  
Poids : 7,4 Kg

#### EAN

Finition noire (B) : 4907034211555

#### DEEE

4.4 = 0,84 € H.T. / 1 € TTC



## AG-790 Amplificateur stéréo 2x90W / Tuner numérique

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Amplificateur stéréo 2x90W (RMS, 8 ohms, 20-20kHz, 0.9% THD)  
Tuner numérique AM/FM  
Entrée Phono/CD/AUX/Tape entrée & sortie  
Télécommande

### Section amplificateur

Puissance de sortie : 90 + 90 watts RMS (0.9% THD, 1 kHz, 8 Ω)  
Distorsion harmonique totale : 0.05% (à 80 watts, 1kHz)  
Sensibilité d'entrée/impédance :  
Phono : 6.5 mV/22 kΩ  
Ligne : 230 mV/22 kΩ  
Réponse en fréquence :  
Phono : 20 Hz – 20 kHz, +/- 3 dB  
Ligne : 20 Hz – 35 kHz, - 3 dB  
Rapport signal/bruit :  
Phono : 75 dB (IHF-A)  
Ligne : 90 dB (IHF-A)  
Contrôle de tonalité :  
Graves : +/- 10 dB à 100 Hz  
Aigues : +/- 10 dB à 10 kHz  
Contrôle du contour : +4 dB à 100 Hz

### Section FM

Gamme de fréquences : 87.5 MHz à 108 MHz  
Sensibilité utilisable : 10 dBμV/m (mono)  
Sensibilité amortissement 50dB : 15 dBμV/m (mono) et 33 (stéréo)  
Rapport réjection d'image : 35 dB  
Rapport suppression AM : 50 dB  
Distorsion harmonique (1 kHz) : 0.5% (mono ou stéréo)  
Réponse en fréquence : 20 Hz à 15 kHz, -3 dB  
Séparation stéréo (1 kHz) : 35 dB  
Rapport signal/bruit : 70 dB (mono) 65 dB IHF-A (stéréo)

### Section AM

Gamme de fréquences : 522 kHz à 1.620 kHz  
Sensibilité utilisable : 55 dB  
Distorsion harmonique totale : 1% à 100 dBμV/m  
Rapport signal/bruit : 40 dB à 100 dBμV/m

### Connectique

4x Entrées Audio (Cinch/RCA)  
1x Sortie Audio (Cinch/RCA)  
Sortie casque stéréo en façade  
Connectique haut-parleurs type Bananes  
Alimentation sortie auxiliaire (500 mA max.)

### Accessoires inclus

1x Antenne AM  
1x Télécommande  
2x Piles (AA)

### Généralités

Alimentation : 230V CA, 50 Hz  
Consommation marche / veille : 280W/0.6W  
Dimensions (L x H x P) : 435 x 144 x 330 mm  
Poids : 7,4 Kg

