

- ✓ Entrée Digitale
- ✓ Entrée MP3
- ✓ Sortie Casque
- ✓ Sortie Pré-Out



EX-202 Amplificateur stéréo intégré 2x40W



EX-202 l'intégré stéréophonique BC Acoustique a été conçu dans un esprit audiophile afin de garantir à l'amateur de haute-fidélité une restitution fidèle de ses musiques préférées. Il délivre une puissance de 2x40W RMS sous 8 Ohms et grâce à son alimentation ultra performante (transformateur torique de 250VA), il passe à 2x80W sous 4 Ohms. Il dispose de 6 entrées audio dont une numérique (optique et coaxiale) le permettant de se connecter aux téléviseurs de dernière génération. On trouve également en façade une entrée Jack 3,5mm pour y connecter toutes sortes de baladeurs ainsi qu'une prise casque au format 6,35mm. Il offre enfin une sortie « Pré-Out » permettant d'effectuer une bi-amplification.

POINTS FORTS

Qualité de fabrication
Alimentation largement dimensionnée
Etages de puissance largement dimensionnés
Conséquences :
capable de driver tous types d'enceintes (8, 4, 3 Ohms)

Entrées numériques Optique et Coaxiale :
branchement possible des écrans plats
Entrée MP3 : branchement iPhone
Sortie Casque

CARACTERISTIQUES GENERALES

Puissance RMS 2x40W sous 8 Ohms
2x80W sous 4 Ohms

Distorsion Harmonique Totale < 0,01%
Rapport Signal sur Bruit > 100 dBA
Bande Passante : 15Hz-25 kHz (0,5dB)

4 entrées ligne RCA : CD, Tuner, Aux1, Aux2
1 entrée numérique Optique/Coaxiale
1 entrée Jack 3,5mm
1 sortie ligne RCA : Pre-Out
1 paire de borniers Haut-Parleurs isolés
1 prise casque 6,35 mm en façade
1 prise secteur IEC détachable
Télécommande

Dimensions (LxHxP) : 430x70x320 mm
Poids : 6.1 kg

EAN

Finition noire (B) : 0661799078214

DEEE

4.4 = 0,84 € H.T.

